



**LUMOTAST 75 IP40, Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund rechteckig**


Abb.: mit Blende, grün



Kontaktbestückung	Kontaktfunktion	Bundfarbe	Bestell-Nr. ohne Blende	Anmerkung
1 Ö + 1 S	tastend	schwarz	<b>1.15.108.051/0000</b>	Zugehörige Blende und Streuscheibe bitte mitbestellen.
1 Ö + 1 S	rastend	schwarz	<b>1.15.108.151/0000</b>	Zugehörige Blende und Streuscheibe bitte mitbestellen.
2 Ö + 2 S	tastend	schwarz	1.15.108.052/0000	Zugehörige Blende und Streuscheibe bitte mitbestellen.
2 Ö + 2 S	rastend	schwarz	1.15.108.152/0000	Zugehörige Blende und Streuscheibe bitte mitbestellen.

Technische Daten siehe Seite 1 - 36

**Blenden:**Blende rechteckig, transparent farblos, bei Glühlampe und LED: **5.49.275.032/1002**Blende rechteckig, transparent rot, bei LED: **5.49.275.032/1301**Blende rechteckig, transparent rot, bei Glühlampe: **5.49.275.032/1303**Blende rechteckig, transparent gelb, bei Glühlampe und LED: **5.49.275.032/1402**Blende rechteckig, transparent grün, bei Glühlampe: **5.49.275.032/1502**Blende rechteckig, transparent grün, bei LED: **5.49.275.032/1503**Blende rechteckig, transparent blau, bei Glühlampe: **5.49.275.032/1601****Zubehör:**

Dichtungskappe IP65, (für Bundmaß 18 x 24): 5.05.200.008/0000

Schutzkappe, (für Bundmaß 18 x 24): 5.05.800.027/0000

Streuscheibe rechteckig, für Glühlampe, ohne Beschriftung: **5.73.012.000/0202**Streuscheibe rechteckig, für LED, ohne Beschriftung: **5.73.012.000/0214**

1

LUMO  
75 (40)